

<p>Content:</p> <p>x1 x1</p>	<p>Dimension:</p> <p>Ø85mm 28mm</p>
---	--

EAN	W	lm	K	CRI	Ta (°C)	Vac	Hz	Dim	Beam Angle	g	Color	Inrush current	6.4W										
8719157040198	6	550	3000	90	-20~+40	220-240	50/60	Dim	60°	210	White	Driver	WE-07250										
8719157040204	6	550	3000	90	-20~+40	220-240	50/60	Dim	60°	210	Black	Inrush current I _{peak} (A)	3.5A										
8719157040211	6	550	3000	90	-20~+40	220-240	50/60	Dim	60°	210	Silver	Inrush current Twidth (µs)	50µs										
8719157005135	6	550	4000	90	-20~+40	220-240	50/60	Dim	60°	210	White	Input voltage 230V Input voltage 230V, measured at 50% I _{peak}											
EAN	W	lm	K	CRI	Ta (°C)	Vac	Hz	Dim	Beam Angle	g	Color												
8719157005142	6	550	4000	90	-20~+40	220-240	50/60	Dim	60°	210	Black	8719157005180	6	350	2000-3000	90	-20~+40	220-240	50/60	Dim	60°	210	Silver
8719157005159	6	550	4000	90	-20~+40	220-240	50/60	Dim	60°	210	Silver	8719157005197	6	520	2700	90	-20~+40	220-240	50/60	Dim	60°	210	White
8719157005166	6	350	2000-3000	90	-20~+40	220-240	50/60	Dim	60°	210	White	8719157043489	6	520	2700	90	-20~+40	220-240	50/60	Dim	60°	210	Black
8719157005173	6	350	2000-3000	90	-20~+40	220-240	50/60	Dim	60°	210	Black	8719157043496	6	520	2700	90	-20~+40	220-240	50/60	Dim	60°	210	Silver

1 Cutting: Ø75mm

Cutting Hole

2 ON

off

Turn off the power supply.

3

Connect the cable of lighting to the power.

4

Push the spring clips upwards and fit into the ceiling hole.

5 ON

Turn on the power and test lightings

*This product is equipped with a LED light source that can only be replaced by authorised professionals.
*This product have a control gear that can only be replaced by authorised professional personnel.

Clean only with a soft cloth

Circuit breaker	
6W	
B16	10pcs
C16	10pcs

EN The luminaire shall be installed and maintained by a qualified electrician, in accordance with the national regulations in each country. The luminaire contains no replaceable parts. In case of the luminaire is damaged, it shall be exclusively replaced by the manufacturer or authorized dealer. Keep the operating manual for later use. The manufacturer is not responsible for the incorrect use and assembly of this product.

NL De armatuur dient te worden geïnstalleerd en onderhouden door een erkend installateur, in overeenstemming met de nationale regelgeving in het betreffende land. De armatuur bevat geen vervangbare onderdelen. Indien de armatuur is beschadigd dient deze enkel te worden vervangen door de fabrikant of door een erkende dealer. Bewaar de handleiding voor later gebruik. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor onjuist gebruik en/of installatie van dit product.

DE Die Leuchte muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den nationalen Vorschriften in jedem Land installiert und gewartet werden. Die Leuchte enthält keine austauschbaren Teile. Falls die Leuchte beschädigt ist, wird sie ausschließlich durch den Hersteller oder den autorisierten Händler ersetzt. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für spätere Verwendung auf. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für die unsachgemäße Verwendung und Montage dieses Produktes.

FR Le luminaire doit être installé et entretenu par un électricien qualifié, conformément à la réglementation nationale de chaque pays. Le luminaire ne contient pas de pièces remplaçables. Dans le cas où le luminaire est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant ou le revendeur agréé. Conservez le mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation et du montage incorrects de ce produit.

IT L'apparecchio deve essere installato e mantenuto da un elettricista qualificato seguendo le normative nazionali di riferimento. L'apparecchio non contiene parti sostituibili. In caso di rottura sarà sostituito esclusivamente dal produttore o da un rivenditore autorizzato. Conservate il manuale di installazione per eventuali utilizzi successivi. Il produttore non è responsabile per l'utilizzo ed il montaggio non corretto di tale apparecchio.

ES La luminaria debe de ser instalada y mantenida por un electricista cualificado, siguiendo las regulaciones nacionales de cada país. La luminaria contiene partes no reemplazables. En el caso de que la luminaria sea dañada, deberá ser reemplazada exclusivamente por el fabricante o distribuidor autorizado. Guarde el manual para usos posteriores. El fabricante no es responsable por el uso e instalación incorrecta de este producto.